


Starface Provider Profile

- [Easybell](#)
- [gamma-cloud.de](#)

Easybell

Beschreibung:

Easybell Profil einstellungen:

Provider editieren 

SIP-Konfiguration

type:	<input type="text" value="friend"/>	host:	<input type="text" value="voip.easybell.de"/>
dtmfmode:	<input type="text" value="rfc2833"/>	permit:	<input type="text"/>
auth mode:	<input type="text" value="Benutzername/Pa..."/>	deny:	<input type="text"/>
authuser:	<input type="text" value="SIP-Benutzername"/>	canreinvite:	<input type="text" value="no"/>
nat:	<input type="text" value="ja"/>	disallow:	<input type="text" value="all"/>
allow:	<input type="text" value="g722,alaw,ulaw"/>	outboundproxy:	<input type="text"/>
insecure:	<input type="text" value="port,invite"/>	progressinband:	<input type="text" value="no"/>
port:	<input type="text" value="5060"/>	qualify:	<input type="text" value="yes"/>
transport:	<input type="text" value="udp"/>	encryption:	<input type="text" value="no"/>
defaultip:	<input type="text"/>	rtptimeout:	<input type="text"/>
rtpholdtimeout:	<input type="text"/>	mask:	<input type="text"/>
fromdomain:	<input type="text" value="voip.easybell.de"/>	fromuser:	<input type="text" value="??????"/>
resolve host:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kopfzeilen für SIP REGISTER:

Contact:

Einstellungen für Wählformat und Rufnummernanzeige

Typ:	<input type="text" value="rfc3325"/>	Anzeige eingehend:	<input type="text" value="11 (222) XXX"/>
Wählformat ausgehend:	<input type="text" value="+11 (222) XXX"/>	Anzeige ausgehend:	<input type="text" value="11 (222) XXX"/>

Erweiterte Einstellungen

Leitungsübergreifende Nummernerkennung:

Löschen Speichern Übernehmen Abbrechen

Schließen

gamma-cloud.de

Beschreibung:

Der Anbieter stellt eigene TK Cloud Instanzen zur Verfügung.

Der host und fromdomain: : ist <deinesubdomain>.gamma-cloud.de

SIP-Konfiguration				
type:	<input type="text" value="friend"/>	host:	<input type="text" value="...gamma-cl"/>	
dtmfmode:	<input type="text" value="auto"/>	permit:	<input type="text"/>	
auth mode:	<input type="text" value="Benutzername/Pa..."/>	deny:	<input type="text"/>	
authuser:	<input type="text" value="SIP-Benutzername"/>	canreinvite:	<input type="text" value="no"/>	
nat:	<input type="text" value="ja"/>	disallow:	<input type="text"/>	
allow:	<input type="text" value="g722,alaw,ulaw"/>	outboundproxy:	<input type="text"/>	
insecure:	<input type="text" value="port,invite"/>	progressinband:	<input type="text" value="no"/>	
port:	<input type="text" value="5060"/>	qualify:	<input type="text" value="yes"/>	
transport:	<input type="text" value="udp"/>	encryption:	<input type="text" value="no"/>	
defaultip:	<input type="text"/>	rtptimeout:	<input type="text"/>	
rpholdtimeout:	<input type="text"/>	mask:	<input type="text"/>	
fromdomain:	<input type="text" value="...g.gamma-cl"/>	fromuser:	<input type="text" value="??????"/>	
resolve host:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kopfzeilen für SIP REGISTER:				
Contact:	<input type="text" value="Erste Nummer"/>	Nummernformat:	<input type="text" value="+11 (222) XXX"/>	
Einstellungen für Wählformat und Rufnummernanzeige				
Typ:	<input type="text" value="custom"/>	Anzeige eingehend:	<input type="text" value="+11 (222) XXX"/>	
Wählformat ausgehend:	<input type="text" value="+11 (222) XXX"/>	Anzeige ausgehend:	<input type="text" value="+11 (222) XXX"/>	
Erweiterte Einstellungen				
Leitungsübergreifende Nummernerkennung: <input type="checkbox"/>				
<input type="button" value="Löschen"/>		<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Übernehmen"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>